



Jøli Safe AS Nesbruveien 75, 1394 Nesbru Tlf.: 66 84 21 00 Fax.: 66 98 22 55
E-post: Jolisafe@joli.no www.joli.no

BRUKSANVISNING LG BASIC DIGITALT KODELÅS



(levereres i GULL som avbildet, eller børstet stål)

VIKTIG!! Håndtaket må ikke vries før koden er slått
Legges det ”press” på håndtaket vil ikke låsen registrere den inntastede koden !

* **Åpning av skapet:**

Låsen er fra fabrikk innstilt på standard fabrikk-kode (masterkode)

1. Tast 1 , 2 , 3 , 4 , 5 og 6 og to pip bekrefter at låsen er åpen.
Vri håndtaket og åpne skapdøren.
Tastes feil kode 3 ganger, blokkeres låsen i 5 minutter.

* **Låsing av skapet:**

1. Vri håndtaket og skapet låses automatisk

Låsen kan programmeres for to ulike koder, en masterkode og en brukerkode.
Det er ikke nødvendig å programmere brukerkode dersom en eller få personer skal ha tilgang til safen. Den brukes normalt i de tilfellene hvor det ikke er ønskelig at ansatte skal kunne programmere om låsen.

HA ALLTID DØREN ÅPEN OG LÅSBOLTENE UTE VED OMPROGRAMMERING

* **Bytte av fabrikkode til ny masterkode:**

1. Tast 0 seks ganger (bekreftes med dobbelpip)
2. Tast in nåværende kode (f.eks. 1 , 2, 3, 4 , 5 , 6 , fabrikkoden) bekreftes med dobbelpip
3. Tast inn ny sekssifret kode **to ganger** (bekreftes med dobbelpip)

* **Programmering av brukerkode hvis ønskelig:**

1. Tast inn nåværende masterkode og hold inne siste siffer i koden til du hører to doble pip
2. Tast 1 . Låset bekrefter med dobbelpip.
3. Tast inn koden for den andre brukeren **to ganger** etter hverandre. Låsen bekrefter med dobbelpip, etter hver gang.
Brukerkoden kan kun endres ved bruk av masterkoden.

* **Fjerning av brukerkoden:**

1. Tast inn masterkoden og hold inne siste siffer til låsen bekrefter med to dobbelpip.
2. Tast 3. Låsen bekrefter med pip.
3. Den andre koden er fjernet

Batteribytte

Lav batterispenning indikeres med korte pip etter åpning.

Fjern skrue i plastdeksel under tastaturet, dra i dekslet og ta ut batteriet.

Bytt til nytt 9 V alkalisk(x) batteri, gjerne Duracell.

(x) Det skal stå på batteriet "ALKALINE" + merkenavn